

## 2. Liste der Komponenten

Beachten Sie bitte diese Hinweise bei Bestimmung der Komponenten:

- > Jede Bedarfszone benötigt einen digitalen Raumthermostat.
- > Jeder Heizbereich benötigt ein Steuergerät.
- > Wenn die installierte Nennleistung in einem Heizbereich 2200 Watt übersteigt, benötigt man LSE-Lastrelais: Übersteigt in einem Heizbereich die installierte Gesamt-Nennleistung 2300 Watt, dann müssen die Heizelemente über zusätzliche Relais Typ LSE geschaltet werden, die vom DS-P gesteuert werden. Jedes LSE kann Heizelemente bis zur Gesamt-Nennleistung von 3600 Watt schalten.

Liste der Komponenten als Download im Internet unter  
[www.vitramo.com](http://www.vitramo.com)

Raum- bezeichnung	Bedarfszone Bezeichnung	Heizbereich Bezeichnung	Thermostat			Steuergerät		Heizelement Typ											
			VT-D	VTD- P	VTF-D	VTF D-P	DSP	LSE	VH-0200 VH-1000	VH-0300 VH-1050	VH-0900 VH-10900	VH1200	VH-0140 VH-0140	VH0150 VH-0150	VH-0275 VH-0275	VH-0435 VH-0425	VH-0575	VH-0850	
<b>Wohnzimmer</b>	WZ 1	HB1-WZ1		1			1		2										
		HB1-WZ1					1		3										
<b>Flur</b>	FL 1	HB1-FL1	1				1			2									
<b>Küche</b>	KÜ 1	HB1-KÜ1	1				1			1									
<b>Atelier</b>	AT 1	HB1-AT1		1			1			2									
		HB1-AT1					1			4									
<b>Bestellmenge</b>		Summe	2	2			6		5	8									